

3100-OR de 500 / 625 / 750 Línea Interactiva



Prestaciones

- Topología Green Power, ahorro del 50% de energía en modo AC
- Cargador super rápido 90% carga en 4 horas
- Carga voltaje de entrada muy bajo, 2 veces mas poderoso que otros
- Control por microprocesador para garantizar alta fiabilidad
- AVR para estabilización del voltaje con elevador y reductor
- Encendido automático despues de retornar la red de AC
- Onda de salida senoidal simulada
- Funcion de arranque sin red de entrada
- Incluyen comunicación USB y puerto RJ-11 para protección telefono
- Incluye salidas de protección de baterías y de protección de picos
- Receptaculos de salida adaptados a los requerimientos locales
- Fácil reemplazo de la batería en caliente
- Opcional protección para antena Coaxial para TV o redes Network

Descripción

El 3100-OR de 500/625/750 nos proporciona un diseño mecánico y flexible para satisfacer diversos ambientes de trabajo. Se puede colocar sobre la mesa, de pie en la parte superior, o montado en la pared (ideal para centralitas telefónicas). Además, el diseño de fácil sustitución del compartimiento de la batería hace de la sustitución de la misma fácil y sencillo. Equipados con salidas tipo schucko, para una fácil conexión de los ordenadores, y tambien de otros dispositivos electrónicos. El 3100 OR es la elección perfecta tanto para el hogar como pequeñas aplicaciones de oficina.

Especificaciones

MODELO	OR 500	OR 625	OR 750
POTENCIA	500 VA / 300 W	625 VA / 375 W	750 VA / 450 W
ENTRADA			
Voltaje	110/120 VAC or 220/230/240 VAC		
Rango de Voltaje	85-140 VAC / 170-280 VAC		
Rango de Frecuencia	50 Hz or 60 Hz (auto deteccion)		
SALIDA			
Regulación Voltaje AC (Modo Batería)	±10%		
Regulación Frecuencia (Modo Batería)	60 Hz or 50 Hz ±1 Hz		
Tiempo de Transferencia	Típico 2-6 ms, máximo 10ms.		
Tipo de Onda (Modo Batería)	Senoidal Simulada		
BATERIAS			
Tipo de Baterías y Número	12 V/7 AH x 1	12 V/7 AH x 1	12 V/9 AH x 1
Tiempo de Recarga Típica	4 horas recupera hasta el 90% de la capacidad		
INDICADORES			
Modo AC	Encendida verde		
Modo Batería	Parpadeando Amarilla		
Fault	Encendida roja		
PROTECCION			
Protección Total	Protección contra Sobrecargas, Descarga y sobrecarga de baterías		
ALARMAS			
Modo Batería	Pitido cada 10 segundos		
Baja Batería	Pitido cada segundo		
Sobrecarga	Pitido cada 0.5 segundos		
Alarma de reemplazo de Batería	Pitido cada 2 segundos		
Fallo	Pitido Continuo		
FISICAS			
Tipo de Salidas	4 salidas tipo Schuko		
Dimension, D X W X H (mm)	292 x 199 x 91 (Patas incluidas)		
Peso Neto (kgs)	5.08	5.3	5.88
ABIENTE DE FUNCIONAMIENTO			
Humedad y temperatura	0-90 % RH @ 0- 40°C (no-condensada)		
Nivel de Ruido	Menor de 40dB		
CONTROL SOFTWARE			
Opcionalmente puertos USB / RS-232	Soportan Windows 98 SE/ME/NT 4.x/2000/2003/XP/Vista/2008		

*Especificaciones sujetas a cambios sin previo aviso



Cami Pelleria Nave 10 (Pol. Ind. Bonavista) Badalona BCN (08915) T: 93 3070504 Fax: 93 307 24 85

Madrid – Sevilla – Córdoba – Granada – Cádiz – Girona – Murcia – Cáceres – Vigo – Pamplona – Zaragoza – Valencia – Tenerife – Mallorca